



GEMINUS ELETRÔNICA IND. E COM. LTDA. EPP

Rua Barão de Pirapitingui, 275 – Vila Industrial
Campinas – SP – Cep: 13035-570 – Fone: (19) 32419191 / (19) 9-96598294
vendas@geminus.com.br - www.geminus.com.br
CNPJ: 07.417.358/0001-63 – Insc: 244.993.540.118

SECADOR DE MÃO GEMINUS: CERTIFICADO PELO INMETRO

GEMINUS O Nº 1 DO BRASIL – MAIS DE 100 MIL SECADORES COLOCADOS NO MERCADO

**SECADOR DE MÃO GEMINUS - MODELO: HD 2900 FLEX GABINETE DE PSAI
(POLESTIRENO DE ALTO IMPACTO)**

OPCIONAL: FILTRO HEPA OU ANTIBACTERIANO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - LINHA FLEX ELETRÔNICA DIGITAL

ACIONAMENTO AUTOMÁTICO POR SENSORES

VOLTAGEM 220 VOLTS

GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA: IP22

NÍVEL SONORO EM 1M: 70 A 75 DECIBELIS AVG A 1M

OS SENSORES, A RESISTÊNCIA E O SISTEMA DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, SÃO GERENCIADOS POR MICROPROCESSADOR (+ TECNOLOGIA + SEGURANÇA + QUALIDADE).

DUAS PLACAS ELETRÔNICAS INTERLIGADAS: 1ª Controla o Motor e a 2ª controla os sensores.

EQUIPADO COM MOTOR de 1100 WATTS

- AJUSTADO P/ 550 WATTS POR MEIO DE CIRCUITO ELETRÔNICO

- REGULAGEM DA VAZÃO DE AR:

FÁCIL AJUSTE POR MEIO DE POTENCIÔMETRO INSTALADO NA PLACA ELETRÔNICA.

FLUXO / VAZÃO DE AR NA REGULAGEM ORIGINAL É DE 100 m³/hr (Super eficiente)

FLUXO / VAZÃO DE AR NA REGULAGEM FLEX: até 140 m³/hr (+ eficiência + economia)

POTÊNCIA DO CONJUNTO NA REGULAGEM ORIGINAL: 1800 WATTS

(Baixo Consumo de Energia – 8,2 amperes)

- TEMPO P/ SECAGEM NA REGULAGEM ORIGINAL: ENTRE 9 E 12 SEGUNDOS

(Seca as mãos por completo)

- CONSUMO DE ENERGIA P/ SECAGEM NA REGULAGEM ORIGINAL: 0,0060 KW/hr

POTÊNCIA DO CONJUNTO NA REGULAGEM MÁXIMA: 1980 WATTS

(Baixo Consumo de Energia – 9,0 amperes)

- TEMPO P/ SECAGEM NA REGULAGEM MÁXIMA: ENTRE 8 E 10 SEGUNDOS

(Seca as mãos por completo)

- CONSUMO DE ENERGIA P/ SECAGEM NA REGULAGEM MÁXIMA: 0,0050 KW/hr

DIMENSÕES: ALT: 280 MM, LARG: 195 MM, PROF: 175 MM



DESLIGA AUTOMATICAMENTE AOS 25 SEGUNDOS DE USO (mesmo com as mãos sob os sensores)